

# DEVICE LIST

AF9101 SERIAL PROGRAMMER  
AF9103 SERIAL PROGRAMMER  
AF9201 SERIAL PROGRAMMER  
AF9201C SERIAL PROGRAMMER

TOA ELECTRONICS, Inc.  
Flash Support Group Company

31/03/ 2026

デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
Adesto	AT25SF321B	AF9201/01C	81.00	AT25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: AT25SF321B(SPI)本体ソフトウェアRev81.13以上	LCD display: AT25SF321B(SPI)Programmer Software Rev81.13 or higher
Adesto	AT45DB021E	AF9101/03	01.00	AT45DB021E	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
AMC	A25L032	AF9201/01C	81.00	A25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: A25L032M(SPI)本体ソフトウェアRev81.13以上	LCD display: A25L032M(SPI)Programmer Software Rev81.13 or higher
ATMEL	AT25DF641	AF9101/03	01.00	AT25DF641	Single SPI方式	200k ~ 3M	04.23	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
ATMEL	AT25F512	AF9101/03	01.00	AT25F512	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
ATMEL	ATMEGA48A	AF9201/01C	01.00	ATmega48PA	Single SPI方式	50K ~ 2.5MHz	01.05		
ATMEL	ATSAMD20J17A	AF9201/01C	01.00	ATSAMD20	SWD方式	500K ~ 3MHz	01.05	LCD表示: ATSAMD20x17A	LCD display: ATSAMD20x17A
ATMEL	ATSAMD20J18A	AF9201/01C	01.00	ATSAMD20	SWD方式	500K ~ 3MHz	01.05	LCD表示: ATSAMD20x18A	LCD display: ATSAMD20x18A
ATMEL	ATSAMD20x16A	AF9201/01C	01.00	ATSAMD20	1線UART方式	400k ~ 3M	01.02	Main領域のみ	Main area only
ATMEL	ATSAMD20x16A(ALL)	AF9201/01C	01.00	ATSAMD20	1線UART方式	400k ~ 3M	01.02	全領域VERIFY、COPY、EP、EPVのみ対応	All areas, Verify, Copy, EP, EPV only.
ATMEL	ATSAMD21x17A	AF9201/01C	70.01	ATSAMD21x	SWD方式	500k ~ 25M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上	Programmer Software Rev.70.10 or higher/Programmer hardware Rev. 02 or higher
ATMEL	ATSAMD21x17A	AF9201/01C	70.01	ATSAMD21x	SWD方式	500k ~ 25M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上InternalRWWアクセスは対応していません。	Programmer software Rev.70.10 or higher/Programmer hardware Rev. 02 or higher/INTERNAL RWW access is not supported.
ATMEL	ATSAMD1A115A	AF9101/03	01.00	ATSAMD1A	SWD方式	400k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
CATALYST	CAT24C256	AF9101/03	01.00	CAT24C256	1線UART方式	PORT	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
CATALYST	CAT24C512	AF9101/03	01.00	CAT24C512	1線UART方式	PORT	01.12	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
Cypress	CY8C4124AXI-443	AF9201/01C	70.00	PSoc4	SWD方式	1.5M ~ 8MHz	70.10	LCD表示: CY8C4124AXI_443	LCD display: CY8C4124AXI_443
Cypress	CY8C4126AXI-S423	AF9201/01C	70.00	PSoc4	SWD方式	1.5M ~ 8MHz	70.10		
Cypress	CY8C6137BZ1-F14	AF9101/03	01.00	CY8C6137	SWD方式	1.8M ~ 3M	01.12		
Cypress	CY8C6137BZ2-F14	AF9201/01C	70.00	CY8C6137	SWD方式	1.5M ~ 25M	70.10		
Cypress	CY8C6247	AF9201/01C	70.00	CY8C6247	SWD方式	1.5M ~ 25M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上Main領域のみ	Programmer Software Rev.70.10 or higher/Main area only
Cypress	CY91F528	AF9201/01C	01.00	CY91F528	CLK同期方式	500k ~ 2M	01.05	接続されている発振クロックの1/8が通信可能なボーレートの上限になります。	1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
Cypress	CY91F528RSDEQ	AF9201/01C	01.00	CY91F528	CLK同期方式	500k ~ 2M	01.05		
Cypress	CY96F637RBP4MC	AF9201/01C	01.00	CY96F637RBP4MC	CLK同期方式	500k ~ 1M	01.05		
Cypress	CY96F73ABPMC-GS-UJE2	AF9201/01C	01.00	CY96F637	CLK同期方式	500K ~ 1MHz	01.11	LCD表示: CY96F637(CSD)	LCD display: CY96F637(CSD)
Cypress	MB95F563	AF9201/01C	01.02	MB95F698	1線UART方式	62500 ~ 500000bps	01.11		
Cypress	MB95F633	AF9201/01C	01.02	MB95F698	1線UART方式	62500 ~ 500000bps	01.11		
Cypress	MB95F652	AF9201/01C	01.00	MB95F698	1線UART方式	62500 ~ 500000bps	01.11		
Cypress	MB95F698	AF9201/01C	01.00	MB95690K	1線UART方式	500k	01.03	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.3以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher
Cypress	MB95F698	AF9201/01C	01.01	MB95F698	1線UART方式	62500 ~ 500000bps	01.11		
Cypress	MB9AF111K	AF9101/03	01.00	MB9AF111K	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.12	原発振周波数が4M / 8M / 16M / 20M / 24MHzの場合、通信可能です。それ以外の場合はお問い合わせ下さい。	Communication is possible when the Source frequency is 4M / 8M / 16M / 20M / 24MHz.In other cases, please contact us.
Cypress	MB9BF128APMC	AF9201/01C	01.00	MB9BF128x	CLK同期方式	500K ~ 3M	01.05	セキュリティ機能があります。接続されている発振クロックの1/8が通信可能なボーレートの上限になります。	There is a security function.1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
Cypress	S23FL084L	AF9201/01C	01.00	S23FL084	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
Cypress	S23FL127S(SSP)	AF9101/03	01.00	S23FL127S	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
Cypress	S6E1A1180A	AF9201/01C	01.00	S6E1A1xx	CLK同期方式	500K ~ 3M	01.05	セキュリティ機能があります。接続されている発振クロックの1/8が通信可能なボーレートの上限になります。	There is a security function.1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
Cypress	S6E1A11x	AF9101/03	01.00	S6E1A1xx	1線UART方式	200k ~ 3M	01.12	PCアプリケーションRev.7.3.4以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。	PC application Rev.7.3.4 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated. There is a security function.
Cypress	S6E1A12x	AF9101/03	01.01	S6E1A12x	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.12	原発振周波数が4M / 8M / 16M / 20M / 24MHzの場合、通信可能です。それ以外の場合はお問い合わせ下さい。プロテクト機能があります。	Communication is possible when the Source frequency is 4M / 8M / 16M / 20M / 24MHz.In other cases, please contact us. There is a protect function.
Cypress	S6E2CA4H0AGV200A	AF9201/01C	01.00	S6E2CA4	CLK同期方式	500K ~ 3MHz	01.05	LCD表示: S6E2CA4	LCD display: S6E2CA4
Cypress	S6E2G38x	AF9101/03	01.00	S6E2xxx	1線UART方式	200k ~ 3M	01.12	PCアプリケーションRev.7.3.4以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。セキュリティ機能があります。	PC application Rev.7.3.4 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated. There is a security function.
EON	EN25F40	AF9101/03	01.00	EN25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
EON	EN25Q32B	AF9101/03	01.00	EN25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.00		
EON	EN25Q40	AF9101/03	01.00	EN25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
EON	EN25QE16A	AF9201/01C	01.00	EN25Qシリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50MHz	01.11	LCD表示: EN25QE16A(DP)	LCD display: EN25QE16A(DP)
EON	EN25QH128A(2T)	AF9201/01C	01.00	EN25Qシリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
EON	EN25QH16	AF9101/03	01.00	EN25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
EON	EN25QH16(DP)	AF9201/01C	01.00	EN25Qシリーズ	Dual SPI方式	25 ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher
EON	EN25QH16A	AF9201/01C	01.00	EN25Qシリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
EON	EN25QH32A	AF9101/03	01.00	EN25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
EON	EN25QH32B-104HP2C	AF9201/01C	81.00	EN25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
EON	EN25QH64A	AF9101/03	01.00	EN25Qシリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
EPSON	SiC17M40	AF9201/01C	61.00	-	特殊CSI方式	AUTO	61.00		
EPSON	SiC13D50	AF9201/01C	70.00	SiC13D50	SWD方式	1M ~ 12.5M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上、本体ハードウェアREV.02以上	Programmer software Rev.70.10 or higher/Programmer hardware REV02 or higher
EPSON	SiV3F351	AF9201/01C	01.00	SiV3	Single SPI方式	400K ~ 3MHz	01.11	LCD表示: SiV3F351(SPI)	LCD display: SiV3F351(SPI)
EPSON	SiV3F352	AF9201/01C	01.00	SiV3	Single SPI方式	400K ~ 3MHz	01.11	LCD表示: SiV3F352(SPI)	LCD display: SiV3F352(SPI)
Freescale	MC9S08SG8	AF9101B	01.02	HCS08	1線UART方式	FIX	01.00	deviceの仕様上、ボードからVCCを供給する場合、AF9101Bとボードを接続して、コマンド実行後約5秒以内にVCCを供給して下さい。"THRESHOLD"設定値以上の電圧が検出されない場合、エラーとなります。	Due to the specifications of the device, when supplying VCC from the board, connect AF9101 to the board and supply VCC within 20 seconds after executing the command if a voltage higher than the "THRESHOLD" set value is not detected, an error will occur.
Freescale	MK22DX128	AF9101/03	01.00	MK22DX128	JTAG方式	500k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上セキュリティ設定データ、各TRIM値データは、マスターデータに格納して下さい。	Programmer hardware Rev.07 or higher/Security setting data, each TRIM value data, store it in master data.
Freescale	S8S08R9NA16	AF9101B	01.00	S8S08R9NA16	特殊1線UART方式	FIX	01.00		
Freescale	WCT1001A	AF9101/03	01.01	WCT1001A	1線UART方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.06以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上1MHzが通信可能なボーレートの上限になります。セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.06 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher1MHz is the upper limit of the baud rate that can be communicated. There is security and protect function.
Freescale	WCT1003A	AF9101/03	01.00	WCT1003A	JTAG方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上1MHzが通信可能なボーレートの上限になります。セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higher1MHz is the upper limit of the baud rate that can be communicated. There is security and protect function.
FUJITSU	MB90F347A	AF9101/03	01.04	MB90F347A	1線UART方式	200k ~ 2M	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.6以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。	PC application Rev.1.0.6 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
FUJITSU	MB90F348AS	AF9101/03	01.00	MB90F348AS	1線UART方式	200k ~ 2M	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.6以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。	PC application Rev.1.0.6 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
FUJITSU	MB90F352S	AF9101/03	01.00	MB90F352S	1線UART方式	200k ~ 2M	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.6以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。	PC application Rev.1.0.6 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.
FUJITSU	MB90F367	AF9101/03	01.03	MB90F367	1線UART方式	100k ~ 1M	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.4以上接続されている発振クロックの1/8が、通信可能なボーレートの上限になります。	PC application Rev.1.0.4 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated.



デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
Giga Device	GD25B512MEFIR	AF9201/01C	81.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: GD25B512ME(SPI)	LCD display: GD25B512ME(SPI)
Giga Device	GD25Q127C	AF9201/01C	01.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
Giga Device	GD25Q128ESIG	AF9201/01C	81.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: GD25Q128E(SPI)	LCD display: GD25Q128E(SPI)
Giga Device	GD25Q16B	AF9101/03	01.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
Giga Device	GD25Q16C	AF9201/01C	01.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
Giga Device	GD25Q32C(SSP)	AF9201/01C	01.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.05	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
Giga Device	GD25Q64C	AF9201/01C	01.00	GD25シリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.03	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
Giga Device	GD25Q64CSIG	AF9101/03	01.12	GD25シリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.00		
IR	IRMCK099M	AF9101/03	01.00	IRMCK099	1線UART方式	500k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。ERASE, EPV, EP対応不可	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higherWriting requires a separate boost BOX.ERASE, EPV, EP not supported
ISSI	IS25LE256E-QMLA3-TR	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: IS25LE256E(GPI)	LCD display: IS25LE256E(GPI)
ISSI	IS25LP016D	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1M ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
ISSI	IS25LP016D	AF9201/01C	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	25M / 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
ISSI	IS25LP032D-JBLE	AF9101/03	01.00	IS25LP032D	Single SPI方式	1M ~ 3M	01.12		
ISSI	IS25LP032D-JBLE	AF9201/01C	01.00	IS25LP032D	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.05		
ISSI	IS25LP044A	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
ISSI	IS25LP064D(SSP)	AF9201/01C	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.05		
ISSI	IS25LP080D	AF9201/01C	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	25M ~ 50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
ISSI	IS25LP128(SSP)	AF9201/01C	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	25M	01.02	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
ISSI	IS25LP128F	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.4 or higher
ISSI	IS25LP128F-RMLE-TR	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
ISSI	IS25LP256D	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.4 or higher
ISSI	IS25LP256D-RMLE-TR	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
ISSI	IS25LP256E	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25M	81.12	本体ソフトウェアRev.81.12以上	Programmer software Rev81.12 or higher
ISSI	IS25LP512M	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
ISSI	IS25LP512M-RMLE	AF9201/01C	81.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
ISSI	IS25LQ016B	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
ISSI	IS25LQ032B	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	200k ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
ISSI	IS25LQ080B	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
ISSI	IS25LQ512B	AF9101/03	01.00	IS25Lシリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.4 or higher
ISSI	IS25WE256E-RMLA3	AF9201/01C	81.00	IS25Wシリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: IS25WE256E(GPI)	LCD display: IS25WE256E(GPI)
ISSI	IS25WE512M-RMLA3	AF9201/01C	81.00	IS25Wシリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: IS25WE512M(GPI)	LCD display: IS25WE512M(GPI)
ISSI	IS25WP032D-JTLA3	AF9201/01C	81.00	IS25Wシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: IS25WP032D(SPI)	LCD display: IS25WP032D(SPI)
ISSI	IS25WP128	AF9101/03	81.00	IS25WP128シリーズ	Single SPI方式	1 ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.4 or higher
ISSI	IS25WP128-JBLE	AF9201/01C	81.00	IS25Wシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
ISSI	IS25W0020	AF9101/03	01.00	IS25Wシリーズ	Single SPI方式	1M ~ 3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
LAPIS	ML22Q234	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05		
LAPIS	ML22Q244	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05		
LAPIS	ML22Q254	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05		
LAPIS	ML22Q274	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Writing requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q284	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Writing requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q294	AF9201/01C	01.00	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Writing requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q374	AF9101/03	01.04	ML22Qシリーズ	CLK同期方式	400k ~ 1.25M	01.12	本体ハードウェアRev.01以上書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Programmer hardware Rev.07 or higherWriting requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q374	AF9201/01C	01.01	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Writing requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q394	AF9101/03	01.04	ML22Qシリーズ	CLK同期方式	400k ~ 1.25M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Programmer hardware Rev.07 or higherWriting requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q394	AF9201/01C	01.01	ML22Q374	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Writing requires a separate extended power supply BOX.
LAPIS	ML22Q532	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q533	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q535	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q553	AF9201/01C	01.00	ML22Qシリーズ	JTAG方式	500k ~ 2M	01.05		
LAPIS	ML22Q563	AF9101/03	01.01	ML22Qシリーズ	CLK同期方式	200k ~ 3M	01.12		
LAPIS	ML22Q563	AF9201/01C	01.00	ML22Qシリーズ	JTAG方式	500k ~ 2M	01.05		
LAPIS	ML22Q573	AF9101/03	01.01	ML22Qシリーズ	CLK同期方式	200k ~ 3M	01.12		
LAPIS	ML22Q573	AF9201/01C	01.00	ML22Qシリーズ	JTAG方式	500k ~ 2M	01.05		
LAPIS	ML22Q623	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q624	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q625	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q626	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q663	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q664	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q665	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML22Q666	AF9201/01C	81.01	ML22Qシリーズ	Single SPI方式	3.1M ~ 5M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev81.13 or higher
LAPIS	ML610Q112	AF9101/03	01.00	ML610Q112	特殊2線CSI方式	1M ~ 2M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
LAPIS	ML610Q305	AF9201/01C	01.00	ML610Q305	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	LCD表示: ML610Q30x	LCD display: ML610Q30x
LAPIS	ML610Q306	AF9201/01C	01.00	ML610Q305	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.05	LCD表示: ML610Q30x	LCD display: ML610Q30x
LAPIS	ML610Q327	AF9201/01C	01.00	ML610Q305	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.09	LCD表示: ML610Q3xx	LCD display: ML610Q3xx
LAPIS	ML610Q338	AF9201/01C	01.00	ML610Q305	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.09	LCD表示: ML610Q339	LCD display: ML610Q339
LAPIS	ML610Q339	AF9201/01C	01.00	ML610Q305	特殊2線CSI方式	1M ~ 2MHz	01.09		
LAPIS	ML610Q474	AF9101/03	01.00	ML610Q474	CLK同期方式	400k ~ 1.25M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上書き込みには、別途拡張電源BOXが必要になります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev.7.3.4 or higherWriting requires a separate extended power supply BOX.



デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(英/文) (Notes(Japanese/English))	備考(英/文) (Notes(English))
LAPIS	ML62Q1567	AF9201/01C	01.11	ML62Q1000	1線UART方式	115.2K~1500Kbps	01.11	LCD表示: 62Q1000, PM256KB, DF4K	LCD display: 62Q1000, PM256KB, DF4K
LAPIS	ML62Q1569	AF9201/01C	01.05	ML62Q1500	1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1574	AF9201/01C	01.02	ML62Q1500	1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1577	AF9201/01C	01.05	ML62Q1500	1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1577	AF9201/01C	01.00	ML62Q1000	1線UART方式	115.2K~1500Kbps	01.08	LCD表示: 62Q1000, PM256KB, DF4K	LCD display: 62Q1000, PM256KB, DF4K
LAPIS	ML62Q1579	AF9201/01C	01.05	ML62Q1500	SWD方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1600	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	SWD方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1601	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1602	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1610	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1611	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1612	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1620	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1621	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1622	AF9101/03	01.00	ML62Q1600	特殊1線UART方式	625K	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
LAPIS	ML62Q1622	AF9201/01C	01.00	ML62Q1600	1線UART方式	115.2K ~ 780K	01.05		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(DF4K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(DF8K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM128K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM128K+DF4K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM256K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM256K+DF4K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM512K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1700シリーズ(PM512K+DF8K)	AF9101/03	01.12	ML62Q1700	1線UART方式	625K	01.04		
LAPIS	ML62Q1704	AF9201/01C	01.02	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1714	AF9201/01C	01.02	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1722	AF9201/01C	01.03	ML62Q1700	1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1724	AF9201/01C	01.02	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1727	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1729	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1734	AF9201/01C	01.02	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1737	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1739	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1744	AF9201/01C	01.02	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.05	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1747	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q1749	AF9201/01C	01.05	ML62Q1700	特殊1線UART方式	115.2K~1500K	01.02	セキュリティ処理は未対応の為、解除不可	Security processing is not releasable because it is not supported
LAPIS	ML62Q2502	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM64KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM64KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2503	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.09	LCD表示: 62Q2000, PM96KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM96KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2504	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.08	LCD表示: 62Q2000, PM128KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM128KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2522	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM64KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM64KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2523	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.09	LCD表示: 62Q2000, PM96KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM96KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2524	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.08	LCD表示: 62Q2000, PM128KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM128KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2532	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM64KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM64KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2533	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.09	LCD表示: 62Q2000, PM96KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM96KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2534	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.08	LCD表示: 62Q2000, PM128KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM128KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2725	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM160KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM160KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2726	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM192KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM192KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2727	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM256KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM256KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2735	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM160KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM160KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2736	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM192KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM192KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2737	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM256KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM256KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2745	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM160KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM160KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2746	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM192KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM192KB, DF4K
LAPIS	ML62Q2747	AF9201/01C	01.00	ML62Q2000	特殊2線CSI方式	1.5M ~ 2.5MHz	01.11	LCD表示: 62Q2000, PM256KB, DF4K	LCD display: 62Q2000, PM256KB, DF4K
Lattice	LCM XQ2-2000HC	AF9201/01C	01.01	LCM XQ2-2000	Single SPI方式	3.3M~25M	01.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上アクセス領域:CFM領域、UFM領域、FeatureRow(選択)、DONEビット(選択)読み込みデータはメーカーツール(Diamond Deployment Tool)のソフトウェアコンバージョン機能で作成したバイナリデータを使用して下さい。	Programmer software Rev.81.13 or higher/Access Area: CFM region, UFM area, FeatureRow (selection), DONE bit (selection) for the write data, use the binary data created by the conversion function of the manufacturer's tool (Diamond Deployment Tool).
MACRONIX	MX25L1005	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L12833F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
MACRONIX	MX25L12833FM	AF9201/01C	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	01.13		
MACRONIX	MX25L12835E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L12835F	AF9201/01C	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.00		
MACRONIX	MX25L12835F(QPD)	AF9201/01C	01.02	MX25L12835F	Quad SPI方式	25~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MACRONIX	MX25L12845E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L12865FM	AF9201/01C	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	01.13		
MACRONIX	MX25L1608E	AF9101/03	01.02	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	04.25	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L1608E	AF9201/01C	01.00	MX25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MACRONIX	MX25L1633E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L1638D	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher

デバイス名 (Device Name)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信ケーブル (Cable)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
MACRONIX	MX25L1636E	AF9101/03	01.00	MX25L4005A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
MACRONIX	MX25L2006E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.0 or higher
MACRONIX	MX25L25633F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
MACRONIX	MX25L25633FM1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25L25635E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L25635F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12		
MACRONIX	MX25L25645G	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L3209E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	07.00	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L3209E	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MACRONIX	MX25L3206EMZ1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25L3233F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L3233F(SPI)	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	25M/50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher
MACRONIX	MX25L3235E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12		
MACRONIX	MX25L3236D	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MACRONIX	MX25L4005	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.01		
MACRONIX	MX25L4005A	AF9101/03	01.01	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MACRONIX	MX25L4006E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	04.26	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MACRONIX	MX25L4006E	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MACRONIX	MX25L51245G	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev.81.13 or higher
MACRONIX	MX25L51245GM1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25L512C	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	04.26	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L6405D	AF9101/03	01.01	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L6406E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.03	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L6406EMZ1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25L6433F	AF9101/03	01.00	MX25L4005A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
MACRONIX	MX25L6433F(DPI)	AF9201/01C	81.00	MX25L12835F	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher
MACRONIX	MX25L6435E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12		
MACRONIX	MX25L6445E	AF9101/03	01.01	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L6445E(DPI)	AF9201/01C	81.00	MX25L12835F	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MACRONIX	MX25L8005	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MACRONIX	MX25L8006E	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	07.02	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25L8006E	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev.02 or higher
MACRONIX	MX25R1635F(SPI)	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	25M/50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher
MACRONIX	MX25R3235F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.0 or higher
MACRONIX	MX25R3235F	AF9201/01C	81.00	MX25L12835F	Single SPI方式	25M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上25Mのみサポート	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher/25m only support
MACRONIX	MX25R6435F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25R6435F	AF9201/01C	81.00	MX25L12835F	Single SPI方式	25M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上25Mのみサポート	Programmer hardware Rev. 02 or higher/PC application Rev.1.1.0 or higher/25m only support
MACRONIX	MX25U12832FMZ1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25U12832FMZ02	AF9101/03	01.12	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.00		
MACRONIX	MX25U125635F	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MACRONIX	MX25U25645G	AF9101/03	01.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
MACRONIX	MX25U25645GM1	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MACRONIX	MX25V16066M102	AF9201/01C	81.00	MX25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示:MX25V16066(SPI)	LCD display :MX25V16066(SPI)
MACRONIX	MX66L51238F(QPI)	AF9201/01C	01.02	MX25L12835F	Quad SPI方式	25~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MICROCHIP	dsPIC30F5011	AF9101/03	01.01	dsPIC30F5011	1線UART方式	200k	01.08	本体ハードウェアRev.05以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。	Programmer hardware Rev.05 or higher/Writing requires a separate boost BOX.
MICROCHIP	dsPIC33EP32GS506	AF9101/03	01.01	dsPIC33EP32GS506	特殊1線UART方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
MICROCHIP	dsPIC33EP32M202	AF9101/03	01.02	dsPIC33FJ16GS502	1線UART方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.4.2.7以上プロテクト機能が有効です。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev.4.2.7 or higher/There is a protect function.
MICROCHIP	dsPIC33EP44GS506	AF9201/01C	81.00	dsPIC33EP44GS506	特殊1線UART方式	500k~3M	01.05	本体ハードウェアRev.01.05以上PCアプリケーションRev.41.2.1以上	Programmer hardware Rev.01.05 or higher/PC application Rev. 41.2.1 or higher
MICROCHIP	dsPIC33FJ128GP802	AF9101/03	01.00	dsPIC33FJ16GS502	1線UART方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
MICROCHIP	dsPIC33FJ16GS502	AF9101/03	01.01	dsPIC33FJ16GS502	1線UART方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
MICROCHIP	dsPIC33FJ32GS506	AF9101/03	01.01	dsPIC33FJ16GS502	1線UART方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
MICROCHIP	PIC16F18313-LVP	AF9201/01C	81.00	PIC16F1831	特殊1線UART方式	400k~2M	01.03	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.2以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。デバイスのConfiguration Wordに、セキュリティ機能が有効です。ERASEにてセキュリティ解除されます。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.2 or higher/Writing requires a separate boost BOX.Device Configuration Word has a security feature. Security is released by ERASE.
MICROCHIP	PIC16F18313-ERF	AF9101/03	01.00	PIC16F18313	特殊1線UART方式	200k~2M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.2以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。デバイスのConfiguration Wordに、セキュリティ機能が有効です。ERASEにてセキュリティ解除されます。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.2 or higher/Writing requires a separate boost BOX.Device Configuration Word has a security feature. Security is released by ERASE.
MICROCHIP	PIC16F616	AF9101/03	01.01	PIC16F616	特殊1線UART方式	200k~2.5M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.2以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。デバイスの仕様上、ボードからのVCC供給での書き込みは対応しておりません。VCCの供給を"AF9101"に設定して下さい。"THRESHOLD"設定値以上の電圧が検知されない場合、エラーとなります。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.2 or higher/Writing requires a separate boost BOX.Device specifications are not supported for writing in VCC supply from board. Set the supply of VCC to "AF9101".If a voltage higher than the "Threshold" setting value is not detected, an error will occur.
MICROCHIP	PIC16LF1829	AF9101/03	01.00	PIC16LF1829	1線UART方式	200k~2.5M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上書き込みには、別途昇圧BOXが必要になります。デバイスの仕様上、ボードからのVCCを供給する場合、AF9101七ボートを接続し、コマンド実行後20秒以内にVCCを供給して下さい。"THRESHOLD"設定値以上の電圧が検知されない場合、エラーとなります。	Programmer hardware Rev.07 or higher/Writing requires a separate boost BOX.Due to the specifications of the device, when supplying VCC from the board, connect AF9101 to the board and supply VCC within 20 seconds after executing the command.If a voltage higher than the "THRESHOLD" set value is not detected, an error will occur.
MICROCHIP	PIC24FJ32GA002	AF9101/03	01.01	PIC30F	1線UART方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
MICROCHIP	PIC24FJ64GA306	AF9101/03	01.01	PIC30F	1線UART方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
MICRON	M25P05	AF9201/01C	81.00	M25Pシリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.01		
MICRON	M25P40	AF9201/01C	81.00	M25Pシリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.01		
MICRON	MT25QL01GBBB	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Quad SPI方式	25M~50M	81.00		
MICRON	MT25QL01GBBBE12-QSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MICRON	MT25QL128ABA	AF9101/03	01.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
MICRON	MT25QL128ABA	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Quad SPI方式	3.3M~25M	81.12		
MICRON	MT25QL128ABA1ESE-QSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MICRON	MT25QL256ABA	AF9101/03	01.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher

メーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
MICRON	MT25QL256ABAESF-OSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MICRON	MT25QL512ABB	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13	本体ソフトウェアRev.81.13以上	Programmer Software Rev.81.13 or higher
MICRON	MT25QL512ABBESF-OSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
MICRON	MT25QU128BA1ESE-OSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MICRON	MT25QU256ABAESF-OSIT	AF9201/01C	81.00	MT25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	81.13		
MICRON	N25Q064A3	AF9101/03	01.01	M25P16	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.05 or higherThere is a protect function.
MICRON	N25Q128A13EIDPD	AF9201/01C	01.00	M25Pシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
MICRON	N25Q128A3	AF9101/03	01.00	M25P40	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higher
MICRON	N25Q256A13E	AF9201/01C	01.00	M25Pシリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
MICRON	N25Q512A13G/DPD	AF9201/01C	01.00	M25Pシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.00	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーション/Rev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
NEC	μPD70F3377A	AF9101/03	01.00	μPD70F3377	CLK同期方式 (ソフトウェア付)	200k~2.5M	01.12	PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上6MHzクロック専用	PC application Rev. 7.3.3 or higher6 MHz clock only
NEC	μPD70F3380	AF9101/03	01.00	μPD70F3380	CLK同期方式	200k~2.5M	01.12	16MHzクロック専用	16 MHz clock only
NEC	μPD70F3732	AF9101/03	01.00	μPD70F3380	CLK同期方式	200k~2.5M	01.08	10MHzクロック専用COPY対応不可	10 MHz clock onlyCOPY not supported
NEC	μPD70F3741	AF9101/03	01.00	μPD70F3380	CLK同期方式	200k~2.5M	01.08	10MHzクロック専用COPY対応不可	10 MHz clock onlyCOPY not supported
NEC	μPD70F3742	AF9101/03	01.00	μPD70F3380	CLK同期方式	200k~2.5M	01.08	10MHzクロック専用COPY対応不可	10 MHz clock onlyCOPY not supported
NEC	μPD78F0484	AF9101/03	01.00	μPD78F0484	CLK同期方式	200k~2.5M	01.10	本体ハードウェアRev.05以上COPY対応不可	Programmer hardware Rev.05 or higher
NEC	μPD78F0523	AF9101/03	01.00	μPD78F0526A	2線UART方式	115200	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上8MHzクロック専用COPY対応不可	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higher8 MHz clock onlyCOPY not supported
NEC	μPD78F1143	AF9101/03	01.00	μPD78F1143	1線UART方式	115.2k~625k	01.10	本体ハードウェアRev.05以上COPY対応不可	Programmer hardware Rev.05 or higherCOPY not supported
NEC	μPD78F1834	AF9101/03	01.00	μPD78F1834	1線UART方式	115.2k~250k	01.12	本体ハードウェアRev.05以上COPY対応不可	Programmer hardware Rev.05 or higherCOPY not supported
NEC	μPD78F9222	AF9101/03	01.00	μPD78F9222	1線UART方式	115.2k	01.12	本体ハードウェアRev.05以上書き込みには、別途リレーボード作成が必要になります。デバイスの仕様上、ボードからVCCを供給する場合、AF9101とボードを接続して、コマンド実行後20秒以内にVCCを供給して下さい。"THRESHOLD"設定値以上の電圧が検知されない場合、エラーとなります。COPY対応不可	Programmer hardware Rev.08 or higherTo write, you need to create a relay board separately.Due to the specifications of the device, when supplying VCC from the board, connect AF9101 to the board and supply VCC within 20 seconds after executing the command if a voltage higher than the "THRESHOLD" set value is not detected, an error will occur. COPY not supported.
NEC	μPD78F9234	AF9101/03	01.00	μPD78F9234	1線UART方式	115.2k	01.12	本体ハードウェアRev.08以上書き込みには、別途リレーボード作成が必要になります。デバイスの仕様上、ボードからVCCを供給する場合、AF9101とボードを接続して、コマンド実行後20秒以内にVCCを供給して下さい。"THRESHOLD"設定値以上の電圧が検知されない場合、エラーとなります。COPY対応不可	Programmer hardware Rev.08 or higherTo write, you need to create a relay board separately.Due to the specifications of the device, when supplying VCC from the board, connect AF9101 to the board and supply VCC within 20 seconds after executing the command if a voltage higher than the "THRESHOLD" set value is not detected, an error will occur. COPY not supported.
Nordic	nRF52810	AF9201/01C	70.00	nRF52832	SWD方式	500K ~ 8MHz	70.10	LCD表示: nRF52810_xxA本体ソフトウェアRev.70.00以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを交換後、ダウンロードして下さい	LCD display: nRF52810_xxAProgrammer Software REV 70.00 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download
Nordic	nRF52832_xxA	AF9201/01C	70.00	nRF52832	SWD方式	500k~8M	70.00	本体ソフトウェアRev.70.00以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを交換後、ダウンロードして下さい	Programmer Software REV 70.00 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download
Nordic	nRF52833	AF9201/01C	70.00	nRF52833	SWD方式	500K ~ 8M	70.10		
Nordic	nRF52840_xxA-F	AF9201/01C	70.00	nRF52840	SWD方式	500K ~ 8MHz	70.10	LCD表示: nRF52840_xxA-F	LCD display: nRF52840_xxA-F
Nuvoton(Panasonic)	KM1M4BF54KXX	AF9201/01C	70.00	KM1M4BF	SWD方式	500K ~ 12.5MHz	70.10	LCD表示: KM1M4BFxxK	LCD display: KM1M4BFxxK
NXP	S32K342NHT.MPA	AF9201/01C	70.00	S32K	SWD方式	1M ~ 12.5MHz	70.10	LCD表示: S32K342	LCD display: S32K342
Panasonic	MN101EF29G	AF9101/03	01.06	MN101EF29G	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF30R	AF9101/03	01.04	MN101EF30R	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF31D	AF9101/03	01.03	MN101EF31D	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF31D	AF9201/01C	01.00	MN101EF31D	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.05		
Panasonic	MN101EF31G	AF9101/03	01.06	MN101EF29G	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF32D	AF9101/03	01.03	MN101EF31D	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF32D	AF9201/01C	01.00	MN101EF31D	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.05		
Panasonic	MN101EF50D	AF9101/03	01.02	MN101EF50D	D-Wire方式	400k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF50D	AF9201/01C	01.00	MN101EF50D	D-Wire方式	500k~3M	01.05	セキュリティ、プロテクト機能があります。	There is security and protect function.
Panasonic	MN101EF51A	AF9101/03	01.01	MN101EF51A	D-Wire方式	400k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF51AXW	AF9201/01C	01.00	MN101EF50D	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.11	LCD表示: MN101EF51A	LCD display: MN101EF51A
Panasonic	MN101EF52A	AF9101/03	01.01	MN101EF51A	D-Wire方式	400k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF56K	AF9101/03	01.00	MN101EF51A	D-Wire方式	400k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF56K	AF9201/01C	01.00	MN101EF51A	D-Wire方式	500k~3M	01.05	セキュリティ、プロテクト機能があります。	There is security and protect function.
Panasonic	MN101EF57G	AF9101/03	01.01	MN101EF51A	D-Wire方式	400k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EF57G	AF9201/01C	01.00	MN101EF51A	D-Wire方式	500k~3M	01.05	セキュリティ、プロテクト機能があります。	There is security and protect function.
Panasonic	MN101EF78KW	AF9201/01C	01.00	MN101EF51A	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.05		
Panasonic	MN101EF94G	AF9201/01C	01.00	MN101EF94G	D-Wire方式	500K~3M	01.05		
Panasonic	MN101EFA2D	AF9201/01C	01.00	MN101EF50D	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.05	本体ソフトウェアRev.01.05以上	Programmer Software Rev.01.05 or higher
Panasonic	MN101EFA7D	AF9101/03	01.00	MN101EF5xx	D-Wire方式	400k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higher
Panasonic	MN101EFC3D	AF9101/03	01.00	MN101EF5xx	D-Wire方式	400k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EFC3G	AF9101/03	01.00	MN101EF5xx	D-Wire方式	400k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.7.3.3以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN101EFG0D	AF9101/03	01.00	MN101EFG0D	D-Wire方式	400k~3M	07.00		
Panasonic	MN103HF60ZKX	AF9201/01C	01.00	MN103SF2KX	D-Wire方式	500K ~ 3MHz	01.11	LCD表示: MN103HF60	LCD display: MN103HF60
Panasonic	MN103SFA5K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN103SFA7K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN103SFD3R	AF9101/03	01.00	MN103SFD3R	D-Wire方式	200k~3M	01.12		
Panasonic	MN103SFE3K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN103SFE4G	AF9101/03	01.01	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.
Panasonic	MN103SFE4K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーション/Rev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higherPC application Rev. 6.0.0 or higherThere is security and protect function.

メーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
Panasonic	MN103SFG5K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 6.0.0 or higher/There is security and protect function.
Panasonic	MN103SFK0K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 6.0.0 or higher/There is security and protect function.
Panasonic	MN103SFK1K	AF9101/03	01.02	MN103SFA5K	D-Wire方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.6.0.0以上セキュリティ、プロテクト機能があります。	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 6.0.0 or higher/There is security and protect function.
Panasonic	MN103SF2KXZ	AF9201/01C	01.00	MN103SF2KXZ	D-Wire方式	500k ~ 3MHz	01.09	LCD表示 : MN103SF2KXZ	LCD display : MN103SF2KXZ
Panasonic	MN1M7AFxxN	AF9201/01C	70.00	MN1M7AF	SWD方式	500k ~ 10M	70.10		
Panasonic	MN1M7BF02KXA	AF9201/01C	70.00	MN1M7AF	SWD方式	500k ~ 10MHz	70.10	LCD表示 : MN1M7BFxxK	LCD display : MN1M7BFxxK
PUYA	P25Q32HSJHI	AF9201/01C	81.00	P25Q32H	Single SPI方式		81.13		
PUYA	PV25Q01GHB-TFH-Y	AF9201/01C	81.00	PV25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示 : PV25Q01GHB(SPI)	LCD display : PV25Q01GHB(SPI)
PUYA	PY25Q128HA-SJH-Y	AF9201/01C	81.00	P25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示 : PY25Q128HA(SPI)	LCD display : PY25Q128HA(SPI)
PUYA	PY25Q32HB-SJH-Y	AF9201/01C	81.00	PY25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示 : PY25Q32HB(SPI)	LCD display : PY25Q32HB(SPI)
RENESAS	AT25FF161A-SHN-T	AF9201/01C	01.00	AT25シリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50MHz	01.11	LCD表示 : AT25FF161A_xxxND(P)	LCD display : AT25FF161A_xxxND(P)
RENESAS	AT25SF161B-SHB-T	AF9201/01C	01.00	AT25シリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50MHz	01.11	LCD表示 : AT25SF161B(DP)	LCD display : AT25SF161B(DP)
RENESAS	DA14535M0D	AF9201/01C	01.00	DA14535	1線UART方式	115200bps	01.11		
RENESAS	M301N2F8	AF9101/03	01.00	M301N2F8	CLK同期方式	200k~3M	01.10	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM/There is an identity check function.
RENESAS	M3062LF	AF9101/03	01.01	M3062LF	CLK同期方式	200k~2M	01.05	アクセス領域:プログラムROM	Access Area: Program ROM
RENESAS	M308N4FGT(AIBlock)	AF9101/03	01.00	M301N2F8	CLK同期方式	200k~3M	01.08	IDチェック機能があります。	There is an identity check function.
RENESAS	R1EX24032	AF9101/03	01.00	R1EX24032	I2C方式	PORT	01.12	ERASE, BPV, EP, EPV対応不可	ERASE, BPV, EP, EPV not supported
RENESAS	RSF100LEQFB#30	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF100xE (Code)	LCD display : RSF100xE (Code)
RENESAS	RSF100MHFA	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF100xH(AIBlock)	LCD display : RSF100xH(AIBlock)
RENESAS	RSF101SJDFB#10	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF101xJ	LCD display : RSF101xJ
RENESAS	RSF102AADSP	AF9201/01C	01.00	RSF102xA	1線UART方式	115200~500000bps	01.05	LCD表示 : RSF102xA(Code)/アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80 when executed)	LCD display : RSF102xA(Code)/Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR 80 when executed)
RENESAS	RSF102x8	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF102xA(AIBlock)	AF9101/03	01.00	μPD78F1165	1線UART方式	115200~250000	01.12	本体ハードウェアRev.08以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上COPY対応不可(実行するとERROR80)	Programmer hardware Rev.08 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher/COPY not supported (ERROR 80 when executed)
RENESAS	RSF102xA(AIBlock)	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.03	本体ハードウェアRev.08以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上COPY対応不可(実行するとERROR80)	Programmer hardware Rev.08 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher/COPY not supported (ERROR 80 when executed)
RENESAS	RSF103xA	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上COPY対応不可(実行するとERROR80)	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher/COPY not supported/ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF104GDAFB	AF9201/01C	01.00	RSF100x	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.05		
RENESAS	RSF104GLAFB	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF104xL (AIBlock)	LCD display : RSF104xL (AIBlock)
RENESAS	RSF104xC	AF9101/03	01.00	RSF104xC	1線UART方式	115200 ~ 250000	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上COPY対応不可(実行するとERROR80)	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher/COPY not supported/ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF104xC(AIBlock)	AF9201/01C	01.00	RSF104xC	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.05		
RENESAS	RSF104xD	AF9201/01C	01.00	RSF104xD	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.05		
RENESAS	RSF104xD(AIBlock)	AF9101/03	01.00	RSF104xD	1線UART方式	115200~250000	01.12		
RENESAS	RSF105AASP	AF9201/01C	01.00	RSF100xA	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.05		
RENESAS	RSF1096ACJSP	AF9201/01C	01.00	RL78グループ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF109xA	LCD display : RSF109xA
RENESAS	RSF109ADK	AF9201/01C	01.01	RSF100xE	1線UART方式	115200 ~ 500000	01.05		
RENESAS	RSF109AESP	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF109xE (CODE)	LCD display : RSF109xE (CODE)
RENESAS	RSF109xD	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	本体ハードウェアRev.07以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上COPY対応不可(実行するとERROR80 when executed)	Programmer hardware Rev.07 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher/COPY not supported/ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF109xE	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF10AxE(AIBlock)	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	COPY対応不可(実行するとERROR80)	COPY not supported (ERROR 80 when executed)
RENESAS	RSF10xvF	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115.2k~250.0k	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF10BxD	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200~250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF10NMJDFB	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.05	LCD表示 : RSF10NxJ(AIBlock)	LCD display : RSF10NxJ(AIBlock)
RENESAS	RSF10PxD	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF10PxD	LCD display : RSF10PxD
RENESAS	RSF10PvJ	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200 ~ 250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF10R8JAFB	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF10R8	LCD display : RSF10R8
RENESAS	RSF10WMAFA	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF10WxG (AIBlock)	LCD display : RSF10WxG (AIBlock)
RENESAS	RSF10WMAFA	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示 : RSF10WxG (Code)	LCD display : RSF10WxG (Code)
RENESAS	RSF10WvG	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200 ~ 250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF10xvC	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115.2k~250.0k	01.12		
RENESAS	RSF11BBCAF	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.05	LCD表示 : RSF11BxC(AIBlock)	LCD display : RSF11BxC(AIBlock)
RENESAS	RSF11BxE	AF9101/03	01.00	RSF100xE	1線UART方式	115200 ~ 250000	01.12	アクセス領域:コードフラッシュ領域COPY対応不可(実行するとERROR80)	Access Area: Code Flash Region/COPY not supported (ERROR80 when executed)
RENESAS	RSF1216AASP	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200bps	01.11	LCD表示 : RSF121xA	LCD display : RSF121xA
RENESAS	RSF211A3	AF9101/03	01.00	R8C/1xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.25		
RENESAS	RSF211A4	AF9101/03	01.00	R8C/1xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.25		
RENESAS	RSF21247	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.23		
RENESAS	RSF21248	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.23		
RENESAS	RSF21257	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.23	アクセス領域:プログラムROM	Access Area: Program ROM
RENESAS	RSF21258	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.23	アクセス領域:プログラムROM	Access Area: Program ROM
RENESAS	RSF21264	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上IDチェック機能があります。	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev.7.3.0 or higher/There is an identity check function.
RENESAS	RSF21276	AF9101/03	01.01	R8C/2xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.10	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM/There is an identity check function.
RENESAS	RSF21276 (AIBlock)	AF9101/03	01.01	R8C/2xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.10	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。(アドレス:FFDF/E3/EB/EF/F3/F7/FB)	Access Area: Program ROM + Data Flash/There is an identity check function.(Address: FFDF / E3 / EB / EF / F3 / F7 / FB)
RENESAS	RSF212AA	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	2線UART方式	9600 ~ 115200	04.23		
RENESAS	RSF212H2S	AF9101/03	01.00	R8C/2xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.08	IDチェック機能があります。(アドレス:FFDF/E3/EB/EF/F3/F7/FB)	There is an identity check function.(Address: FFDF / E3 / EB / EF / F3 / F7 / FB)
RENESAS	RSF21324M (AIBlock)	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM + Data Flash/There is an identity check function.
RENESAS	RSF21338M	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.12	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM/There is an identity check function.
RENESAS	RSF21336M (AIBlock)	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600 ~ 250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM + Data Flash/There is an identity check function.

メーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
RENESAS	RSF21346C	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROMThere is an identity check function.
RENESAS	RSF21346M	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROMThere is an identity check function.
RENESAS	RSF21346M (AIBlock)	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM + Data FlashThere is an identity check function.
RENESAS	RSF21347H	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	IDチェック機能があります。(アドレス:FFFF~FFFF)	There is an ID check function. (Address: FFFF~FFFF)
RENESAS	RSF2134AF	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.10	IDチェック機能があります。(アドレス:FFFD/E3/EB/EF/F3/F7/FB)	There is an identity check function.(Address: FFFD / E3 / EB / EF / F3 / F7 / FB)
RENESAS	RSF21388M (AIBlock)	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	There is an identity check function.(Address: FFFD / E3 / EB / EF / F3 / F7 / FB)
RENESAS	RSF213J6C	AF9101/03	01.01	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	07.00	アクセス領域:プログラムROM	Access Area: Program ROM
RENESAS	RSF213J6C (AIBlock)	AF9101/03	01.01	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	07.00	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュ	Access Area: Program ROM + Data Flash
RENESAS	RSF2L357C (AIBlock)	AF9101/03	01.01	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM + Data FlashThere is an identity check function.
RENESAS	RSF2L35CM (AIBlock)	AF9101/03	01.00	R8C/3xシリーズ	1線UART方式	9600~250000	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROM + Data FlashThere is an identity check function.
RENESAS	RSF35L23 (AIBlock)	AF9101/03	01.00	M16C/64M16C/62P	CLK同期方式	200k~3M	01.12	アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。(アドレス:FFFFC~FFFFF)	Access Area: Program ROM + Data FlashThere is an ID check function. (Address: FFFFC~FFFFF)
RENESAS	RSF35L26 (AIBlock)	AF9101/03	01.00	M16C/64M16C/62P	CLK同期方式	200k~2.5M	01.12	本体ハードウェアRev.07以上アクセス領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。(アドレス:FFFFC~FFFFF)	Programmer software Rev.7.10 or higherAccess Area: Program ROM + Data FlashThere is an ID check function. (Address: FFFFC~FFFFF)
RENESAS	RSF3640DD	AF9101/03	01.01	RSF3640DD	CLK同期方式	200k~2M	01.06		
RENESAS	RSF3640E(CDFB (UART))	AF9101/03	01.00	M16C/64C	2線UART方式	9600~115200	01.12	アクセス領域:プログラムROMIDチェック機能があります。	Access Area: Program ROMThere is an identity check function.
RENESAS	RSF36B4B	AF9101/03	01.00	M16C/64M16C/62P	CLK同期方式	200k~3M	01.08	セキュリティ領域:プログラムROM+データフラッシュIDチェック機能があります。	Security Area: Program ROM + Data FlashThere is an identity check function.
RENESAS	RSF51305ADFL	AF9201/01C	01.00	RX100	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: RSF51305A(USER)	LCD display: RSF51305A(USER)
RENESAS	RSF51306B	AF9201/01C	01.00	RXシリーズ	2線UART方式	9600~500000	01.05		
RENESAS	RSF513T3AGFL	AF9201/01C	01.00	RX100	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: RSF513T3A(USER)	LCD display: RSF513T3A(USER)
RENESAS	RSF523E6SQFLR30	AF9201/01C	01.00	RX200	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: RSF523E6(USER)アクセス領域: ユーザー領域	LCD display: RSF523E6(USER)Access Area: User Area
RENESAS	RSF5613FDD	AF9101/03	01.00	RLシリーズ	2線UART方式	9600~250000	01.00	アクセス領域: ユーザー領域ERASE, EP, EPVのみ対応	Access Area: User RegionERASE, EP, EPV only
RENESAS	RSF56519	AF9201/01C	01.00	RXシリーズ	2線UART方式	9600~500000	01.05	アクセス領域: コード領域IDチェック機能があり、デフォルト設定から変更されている場合、解除不可	Access Area: Code RegionThere is an ID check function, and it cannot be released if it has been changed from the default setting.
RENESAS	RSF5651EHDFP	AF9201/01C	01.00	RSF56519	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.05	LCD表示: RSF5651Eコンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい	LCD display: RSF5651EAfter converting the write data in the convert application, please download
RENESAS	RSF56609CDFP#F30	AF9201/01C	01.00	RSF56519	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.09	LCD表示: RSF5660A(CODE)	LCD display: RSF5660A(CODE)
RENESAS	RSF566NHDFC	AF9201/01C	01.00	RSF56519	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.05	LCD表示: RSF566Nコンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい	LCD display: RSF566NAfter converting the write data in the convert application, please download
RENESAS	RSF566TAADF	AF9201/01C	01.00	RSF56519	2線UART方式	9600 ~ 500000bps	01.09	LCD表示: RSF566TA(CODE)	LCD display: RSF566TA(CODE)
RENESAS	R7F100M#H2DFA	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: R7F100GxH	LCD display: R7F100GxH
RENESAS	R7F101GGEZDNP	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: R7F101GxE	LCD display: R7F101GxE
RENESAS	R7F102GEG3CFP	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: R7F102GxE	LCD display: R7F102GxE
RENESAS	R7F102GGC2DLA	AF9201/01C	01.00	RL78シリーズ	1線UART方式	115200 ~ 500000bps	01.11	LCD表示: R7F102GxG	LCD display: R7F102GxG
RENESAS	R7F7010293AFP	AF9101/03	01.00	V850/R#850	3線CSI-HS	200k~3M	01.12	書き込み前に、OPTION BYTEの設定を行ってください。マクロのIDバージョンにより制御ビット列が変わる場合がある為、固定情報の読み出し、照合を行い、未対応のIDバージョンの場合は、エラーとなります。	Before writing, please set the Option Byte.Since the control protocol etc. may change depending on the ID and version of the MCU, fixed information is read and collated, and if the ID and version are not supported, an error will occur.
SANYO	LC87F17C8A	AF9101/03	01.00	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-Cのみ使用可能	AUTO SET	01.12	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.7.11以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87/TYPE-C" is required.PC application Rev.7.11 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F1HC4A	AF9101/03	01.07	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.10	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F1HC8A	AF9101/03	01.07	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.10	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F1J2A	AF9101/03	01.01	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.07	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F1M16A	AF9101/03	01.00	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-Cのみ使用可能	AUTO SET	01.08	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87/TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F2608	AF9101/03	01.03	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.07	三洋半導体株式会社製 "SIB87/SIB87TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / SIB87TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F2C64A	AF9101/03	01.00	LC87シリーズ	SIB87のみ併用可能	500k~2M	01.08	三洋半導体株式会社製 "SIB87"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F2W48A	AF9101/03	01.00	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-Cのみ併用可能	AUTO SET	01.12	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.7.11以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87/TYPE-C" is required.PC application Rev.7.11 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F3M64A	AF9101/03	01.00	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.12	三洋半導体株式会社製 "SIB87/SIB87TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / SIB87TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F7DC8A	AF9101/03	01.07	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.07	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F7DJ2B	AF9101/03	01.03	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.10	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LC87F7DJ2C	AF9101/03	01.01	LC87シリーズ	SIB87/TYPE-C 併用	500k~2M	01.08	三洋半導体株式会社製 "SIB87/TYPE-C"が必要になります。PCアプリケーションRev.4.2.6以上プロテクト機能があります。	Sanyo Semiconductor Co., Ltd. "SIB87 / TYPE-C" is required.PC application Rev.4.6 or higherThere is a protect function.
SANYO	LE25FU106B	AF9101/03	01.01	LE25FU106B	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SII	S-25C160A	AF9201/01C	01.00	S-25C160A	Single SPI方式	200k~4M	01.00		
SII	S-24C32CH	AF9201/01C	01.00	S-24C32CH	I2C方式	50k~400k	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
SPANSION	S25FL008A	AF9101/03	01.00	S25FL008A	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL008A	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.01		
SPANSION	S25FL016A	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL032P	AF9101/03	01.00	S25FL032P	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL032P(SPI)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25M/50M	01.02	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.1.1.1以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev. 1.1.1 or higher
SPANSION	S25FL040A	AF9101/03	01.02	S25FL008A	Single SPI方式	200k~3M	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL064A	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Main unit hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL116K	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higher
SPANSION	S25FL116K(SPD)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.00		
SPANSION	S25FL127S(SSPD)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
SPANSION	S25FL128S	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL132K	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.2以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.2 or higher
SPANSION	S25FL132K(SSPD)	AF9201/01C	01.01	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.03	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev.02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
SPANSION	S25FL164K	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
SPANSION	S25FL204K(SPD)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.00		
SPANSION	S25FL208K(SPD)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.00		

デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
SPANSION	S25FL216K	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200K~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
SPANSION	S25FL256S	AF9101/03	01.00	S25FL016A	Single SPI方式	200K~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.0以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev.7.3.0 or higher
SPANSION	S25FL256Sxx01(DP)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FL512Sxx01(DP)	AF9201/01C	01.00	S25FLシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SPANSION	S25FS12S	AF9201/01C	01.00	S25FS12S	Quad SPI方式	3.3M~25M	01.12	本体ソフトウェアRev.8.1.12以上	Programmer software Rev.8.1.12 or higher
SPANSION	S8E2C29x(CS)	AF9101/03	01.00	S8E2C29x	CLK同期方式	200K~3M	01.12	PCアプリケーションRev.7.3.3以上接続されている発振クロックの1/8が通信可能なボーレートの上限になります。セキュリティ機能があります。	PC application Rev. 7.3.3 or higher1/8 of the connected oscillation clock is the upper limit of the baud rate that can be communicated. There is a security function.
SST	25VF016B	AF9101/03	01.00	25VF016B	Single SPI方式	200K~3M	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SST	25VF016B(SPI)	AF9201/01C	01.00	SST25VF	Single SPI方式	25~50M	01.01		
SST	25VF032B	AF9101/03	01.00	25VF016B	Single SPI方式	200K~3M	01.12		
SST	25VF040B	AF9101/03	01.02	25VF040B	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
SST	25VF040B(SPI)	AF9201/01C	01.00	SST25VF	Single SPI方式	25~50M	01.01		
STMicroelectronics	M24128	AF9101/03	01.00	M24128	I2C方式	PORT	01.07	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M24256	AF9101/03	01.00	M24256	I2C方式	PORT	01.12	本体ハードウェアRev.03以上PROGRAM.COPY.VERIFYのみ対応	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M24512	AF9101/03	01.00	M24512	I2C方式	PORT	01.12	本体ハードウェアRev.03以上PROGRAM.COPY.VERIFYのみ対応	Programmer hardware Rev.03 or higherProgram, Copy, Verify only
STMicroelectronics	M24M02	AF9101/03	01.00	M24M02	I2C方式	PORT	01.12	本体ハードウェアRev.07以上	Programmer hardware Rev.07 or higher
STMicroelectronics	M25P05	AF9101/03	01.00	M25P05	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M25P10A	AF9101/03	01.00	M25P16	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M25P16	AF9101/03	01.00	M25P16	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M25P16(SPI)	AF9201/01C	01.00	M25P16	Single SPI方式	25~50M	01.01		
STMicroelectronics	M25P40	AF9101/03	01.02	M25P16	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M25P64	AF9101/03	01.00	M25P16	Single SPI方式	200K~3M	01.12	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
STMicroelectronics	M25P80	AF9101/03	01.00	M25P16	Single SPI方式	200K~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
STMicroelectronics	M95M01R	AF9101/03	01.00	M95M01R	Single SPI方式	200K~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
STMicroelectronics	STM32C011F4P6	AF9201/01C	70.00	STM32C011	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32C011x4(Main)	LCD display : STM32C011x4(Main)
STMicroelectronics	STM32F030x4	AF9101/03	01.00	STM32F030	2線UART方式	9600 ~ 115200	01.12		
STMicroelectronics	STM32F030x6	AF9201/01C	70.01	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F031x6	AF9101/03	01.00	STM32F030	2線UART方式	9600 ~ 115200	01.12		
STMicroelectronics	STM32F031x6	AF9201/01C	01.00	STM32F030	1線UART方式	9600 ~ 115200	01.05		
STMicroelectronics	STM32F072CUB6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10		
STMicroelectronics	STM32F091VGT6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32F091x6	LCD display : STM32F091x6
STMicroelectronics	STM32F301x6	AF9201/01C	70.02	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F303x8	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F334x8	AF9201/01C	70.01	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F401x8	AF9201/01C	01.00	STM32F030	Single SPI方式	500K ~ 3M	01.03	コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。独自仕様リードプロテクト解除不可	After converting the write data in the convert application, please download it.Original read protection cannot be released
STMicroelectronics	STM32F401x6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F405x6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F412x6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32F427x6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10		
STMicroelectronics	STM32F437x6	AF9201/01C	70.00	STM32F030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上アクセス領域、メイン領域、バイスに設定されているリード/ライトプロテクト、独自仕様リードプロテクトは解除不可	Programmer software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAccess area: Main regionRead / write protection set on the device and original read protection cannot be released
STMicroelectronics	STM32G030C8T6	AF9201/01C	70.00	STM32G030	SWD方式	500K ~ 2M	70.10		
STMicroelectronics	STM32G051x6T6	AF9201/01C	70.00	STM32G030	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32G051x6	LCD display : STM32G051x6
STMicroelectronics	STM32G071RBT6	AF9201/01C	70.00	STM32G030	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32G071x6	LCD display : STM32G071x6
STMicroelectronics	STM32G474CET6	AF9201/01C	70.00	STM32G030	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32G474x6	LCD display : STM32G474x6
STMicroelectronics	STM32L071x8	AF9201/01C	70.00	STM32L071	SWD方式	500K ~ 2M	70.10	本体ソフトウェアRev.70.10以上本体ハードウェアRev.02以上コンバートアプリケーションで書き込みデータを変換後、ダウンロードして下さい。	Programmer Software Rev.70.10 or higherProgrammer hardware Rev. 02 or higherAfter converting the write data in the convert application, please download.
STMicroelectronics	STM32L471VGT6	AF9201/01C	70.00	STM32L071	SWD方式	500K ~ 2MHz	70.10	LCD表示: STM32L471x6	LCD display : STM32L471x6
TOSHIBA	TMP86F808	AF9101/03	01.04	TMP86F808	2線UART方式	9600 ~ 38400	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH09	AF9101/03	01.06	TMP86FH09	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH12	AF9101/03	01.06	TMP86FH09	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH46A	AF9101/03	01.06	TMP86FH09	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH47	AF9101/03	01.02	TMP86FH47	2線UART方式	9600 ~ 31250	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH47A	AF9101/03	01.06	TMP86FH09	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH92	AF9101/03	01.06	TMP86FH09	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FM29	AF9101/03	01.03	TMP86FM29	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FM48	AF9101/03	01.02	TMP86FM48	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FS23	AF9101/03	01.05	TMP86FS23	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FS23A	AF9201/01C	01.00	TMP86FS28A	2線UART方式	9600 ~ 76800bps	01.05		
TOSHIBA	TMP86FS27	AF9101/03	01.00	TMP86FS27	2線UART方式	9600 ~ 76800	01.12	パスワード機能があります。BLANKPROGRAM.B.P.V対応不可	There is a password function.Blank, Program, B, P, V not supported.
TOSHIBA	TMP86FS28	AF9101/03	01.01	TMP86FS28	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.4以上プロテクト機能、パスワード機能があります。	PC application Rev.1.0.4 or higherThere is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP86FS28 (4.19M)	AF9101/03	01.00	TMP86FS28	2線UART方式	9600 ~ 31250	01.12	4.19MHzクロック専用、本体ハードウェアRev.05以上パスワードによるプロテクト機能があります。BLANKPROGRAM.B.P.V対応不可	4.19 MHz clock onlyProgrammer hardware Rev.05 or higherThere is a password protect function.Blank, Program, B, P, V not supported
TOSHIBA	TMP86FS28A	AF9201/01C	01.00	TMP86FS28	2線UART方式	9600 ~ 76800	01.03	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FS49A	AF9101/03	01.07	TMP86FS49	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。BLANKPROGRAM.B.P.V対応不可	There is a password function.Blank, Program, B, P, V not supported.
TOSHIBA	TMP86FS49BG	AF9201/01C	01.05	TMP86FS49	2線UART方式	9600 ~ 76800	01.05		
TOSHIBA	TMP86FS64	AF9101/03	01.05	TMP86FS23	2線UART方式	9600 ~ 57600	01.06	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMP86FH41UG	AF9201/01C	01.00	TMP86FH41	2線UART方式	9600 ~ 76800bps	01.11	LCD表示: TMP86FH41	LCD display : TMP86FH41

メーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
TOSHIBA	TMP89FW45A	AF9101/03	01.00	TMP89FW45A	2線UART方式	9600～76800	01.08	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89F60B	AF9101/03	01.00	TMP89F60B	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89F62B	AF9101/03	01.00	TMP89F62B	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FH40	AF9101/03	01.00	TMP89FH40	2線UART方式	9600～115200	01.07	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FH42	AF9101/03	01.00	TMP89FH42	2線UART方式	9600～115200	01.07	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FH46	AF9101/03	01.00	TMP89FH46	2線UART方式	9600～115200	01.07	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM40	AF9101/03	01.05	TMP89FM40	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM42	AF9101/03	01.05	TMP89FM42	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM42A	AF9201/01C	01.00	TMP89FM42A	2線UART方式	9600～128000	01.05	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM42A	AF9101/03	01.05	TMP89FM42A	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM42A	AF9201/01C	01.00	TMP89FM42A	2線UART方式	9600～115200bps	01.08		
TOSHIBA	TMP89FM46	AF9101/03	01.05	TMP89FM46	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FM82	AF9201/01C	01.00	TMP89FM82	2線UART方式	9600～128000bps	01.07	LCD表示:TMP89FM82T	LCD display :TMP89FM82T
TOSHIBA	TMP89FM82T	AF9101/03	01.00	TMP89FM82	CLK同期方式	40～250k	01.12	PCアプリケーションRev.7.3.3以上プロテクト機能、パスワード機能があります。BLANK PROGRAM.B.P.V.P.V.対応不可	PC application Rev. 7.3.3 or higher There is a protect function and password function. Blank Program. B. P. V. P. V. Not available
TOSHIBA	TMP89FS28L	AF9101/03	01.01	TMP89FS28L	2線UART方式	9600～115200	01.07	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FS28LFG	AF9201/01C	01.00	TMP89FS28L	2線UART方式	9600～128000bps	01.05	LCD表示:TMP89FS28L	LCD display :TMP89FS28L
TOSHIBA	TMP89FS60	AF9101/03	01.00	TMP89FS60	2線UART方式	9600～115200	07.36	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FS60AEG	AF9201/01C	01.00	TMP89FS60B	2線UART方式	9600～128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMP89FS60B	AF9201/01C	01.00	TMP89FS60B	2線UART方式	9600～128000	01.05	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FS60B/62B	AF9101/03	01.00	TMP89FH40	2線UART方式	9600～115200	01.12		
TOSHIBA	TMP89FS60B/62B	AF9201/01C	01.00	TMP89FH40	2線UART方式	9600～128000	01.05		
TOSHIBA	TMP89FS62B	AF9201/01C	01.00	TMP89FS62B	2線UART方式	9600～128000	01.05	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FS6AUG	AF9201/01C	01.00	TMP89FS60B	2線UART方式	9600～128000bps	01.09	LCD表示:TMP89FS60A	LCD display :TMP89FS60A
TOSHIBA	TMP89FW20	AF9101/03	01.04	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	07.11	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FW20A	AF9101/03	01.04	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FW20A	AF9201/01C	01.00	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	01.05	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FW24	AF9101/03	01.04	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	01.08	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FW24A	AF9101/03	01.04	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	07.36	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP89FW24A	AF9201/01C	01.00	TMP89FW20	2線UART方式	9600～115200	01.05	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP91FW27	AF9101/03	01.02	TMP91FW27	2線UART方式	9600～115200	01.06	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMP91FW40	AF9101/03	01.02	TMP91FW40	2線UART方式	9600～115200	01.08	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMP91FW60	AF9101/03	01.00	TMP91FW60	2線UART方式	9600～115200	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.6以上プロテクト機能、パスワード機能があります。	PC application Rev.1.0.6 or higher There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMP91FW60G	AF9201/01C	01.00	TMP91FW62	2線UART方式	9600～115200bps	01.08	LCD表示:TMP91FW60	LCD display :TMP91FW60
TOSHIBA	TMP91FY12	AF9101/03	01.03	TMP91FY12	2線UART方式	9600～57600	01.06		
TOSHIBA	TMP91FY27	AF9101/03	01.03	TMP91FY12	2線UART方式	9600～57600	01.06		
TOSHIBA	TMP91FY42	AF9101/03	01.03	TMP91FY42	2線UART方式	9600～115200	01.05	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMP92FD28	AF9101/03	01.01	TMP92FD28	2線UART方式	9600～115200	01.06	PCアプリケーションRev.1.0.4以上プロテクト機能があります。	PC application Rev.1.0.4 or higher There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM037FWUG	AF9201/01C	01.00	TMPM037	2線UART方式	9600～156250	01.05	パスワード機能があります。	There is a password function.
TOSHIBA	TMPM330FD	AF9101/03	01.00	TMPM330FD	2線UART方式	9600～115200	01.08	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM330FY	AF9101/03	01.00	TMPM330FD	2線UART方式	9600～115200	01.08	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM342FY	AF9101/03	01.00	TMPM342	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM367FD	AF9201/01C	01.00	TX03	2線UART方式	9600～115200	01.11		
TOSHIBA	TMPM368FD	AF9201/01C	01.00	TX03	2線UART方式	9600～115200	01.11		
TOSHIBA	TMPM370FY	AF9101/03	01.00	TMPM370	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM373FW	AF9101/03	01.00	TMPM373FW	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM376FD	AF9101/03	01.01	TMPM373FW	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。VERIFY.EPV.EPのみ対応	There is a protect function.VERIFY, EPV, EPV only
TOSHIBA	TMPM380FY	AF9101/03	01.00	TMPM380FY	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM380FY	AF9201/01C	01.00	TX03	2線UART方式	9600～115200	01.05	VERIFY.ERASE.EPVのみ対応パスワード機能があります。P1をONにてSecurity設定	VERIFY, ERASE, EPV only There is a password function.Security is set by turning P1 ON.
TOSHIBA	TMPM384FD	AF9101/03	01.00	TMPM384	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM3H2FS	AF9101/03	01.00	TMPM330	2線UART方式	9600～115200	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上パスワード機能があります。VERIFY.EPV.EPのみ対応	Programmer hardware Rev.05 or higher PC application Rev.7.3.4 or higher There is a password function.VERIFY, EPV, EPV only
TOSHIBA	TMPM3H2FS	AF9201/01C	01.00	TMPM3H	2線UART方式	9600～115200	01.03	本体ハードウェアRev.03以上PCアプリケーションRev.1.1.1以上パスワード機能があります。VERIFY.EPV.EPのみ対応	Programmer hardware Rev.03 or higher PC application Rev. 1.1.1 or higher There is a password function.VERIFY, EPV, EPV only supported.
TOSHIBA	TMPM3HLFYAUG	AF9201/01C	01.00	TMPM3H	2線UART方式	9600～128000bps	01.05	LCD表示:TMPM3HxFY, TX2p	LCD display :TMPM3HxFY, TX2p
TOSHIBA	TMPM3HxPW	AF9101/03	01.00	TMPM3Hx	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能、パスワード機能があります。	There is a protect function and password function.
TOSHIBA	TMPM461F15	AF9101/03	01.00	TMPM461F15	2線UART方式	9600～115200	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上パスワード機能があります。VERIFY.EPV.EPのみ対応	Programmer hardware Rev.05 or higher PC application Rev.7.3.4 or higher There is a password function.VERIFY, ERASE, EPV only
TOSHIBA	TMPM462F10	AF9101/03	01.00	TMPM462F10	2線UART方式	9600～115200	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上パスワード機能があります。VERIFY.ERASE.EPVのみ対応	Programmer hardware Rev.05 or higher PC application Rev. 7.3.3 or higher There is a password function.VERIFY, ERASE, EPV only
TOSHIBA	TMPM468F10	AF9101/03	01.00	TMPM468F10	2線UART方式	9600～115200	01.12	パスワード機能があります。VERIFY, ERASE, EPVのみ対応P1をONにて全領域プロテクト	There is a password function.VERIFY, ERASE, EPV only All-area protection with P1 ON
TOSHIBA	TMPM468F10FG	AF9201/01C	01.04	TMPM468F10	2線UART方式	9600～115200	01.00	P1をONにて全領域プロテクト	All-area protection with P1 ON
TOSHIBA	TMPM46F10	AF9201/01C	01.00	TMPM46	2線UART方式	9600～156250	01.05	パスワード機能があります。VERIFY, ERASE, EPVのみ対応P1をONにて全領域プロテクト	There is a password function.VERIFY, ERASE, EPV only All-area protection with P1 ON
TOSHIBA	TMPM46F15	AF9201/01C	01.00	TMPM46	2線UART方式	9600～156250	01.05	パスワード機能があります。VERIFY, ERASE, EPVのみ対応P1をONにて全領域プロテクト	There is a password function.VERIFY, ERASE, EPV only All-area protection with P1 ON
TOSHIBA	TMPM475FY	AF9101/03	01.00	TMPM475	2線UART方式	9600～115200	01.12	プロテクト機能があります。	There is a protect function.
TOSHIBA	TMPM4G9F10	AF9201/01C	01.00	TMPM4G	2線UART方式	9600～115200	01.03	本体ハードウェアRev.03以上PCアプリケーションRev.1.1.1以上パスワード機能があります。VERIFY.EPV.EPのみ対応	Programmer hardware Rev.03 or higher PC application Rev. 1.1.1 or higher There is a password function.VERIFY, EPV, EPV only
TOSHIBA	TMPM4G9F15	AF9201/01C	01.00	TMPM4G	2線UART方式	9600～115200	01.05		
TOSHIBA	TMPM4GRF10FG	AF9201/01C	01.00	TMPM4G	2線UART方式	9600～128000bps	01.05	LCD表示:TMPM4GxF10, TX2p	LCD display :TMPM4GxF10, TX2p
TOSHIBA	TMPM4GRF15FG	AF9201/01C	01.00	TMPM4G	2線UART方式	9600～128000bps	01.05	LCD表示:TMPM4GxF15, TX2p	LCD display :TMPM4GxF15, TX2p
TOSHIBA	TMPM4K1FYBUG	AF9201/01C	01.00	TMPM4K	2線UART方式	9600～128000bps	01.11	LCD表示:TMPM4KxFWB, TX2p	LCD display :TMPM4KxFWB, TX2p
TOSHIBA	TMPM4K1FYBUG	AF9201/01C	01.00	TMPM4K	2線UART方式	9600～128000bps	01.11	LCD表示:TMPM4KxFB, TX2p	LCD display :TMPM4KxFB, TX2p

デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー名 (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
TOSHIBA	TMPM4K2FWDUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPM4KxFWB, TX2p	LCD display: TMPM4KxFWB, TX2p
TOSHIBA	TMPM4K2FYBDUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPM4KxFYB, TX2p	LCD display: TMPM4KxFYB, TX2p
TOSHIBA	TMPM4K4FVBUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPM4KxFWB, TX2p	LCD display: TMPM4KxFWB, TX2p
TOSHIBA	TMPM4K4FYBUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPM4KxFYB, TX2p	LCD display: TMPM4KxFYB, TX2p
TOSHIBA	TMPM4KHFWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KHFWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KLFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KLFWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KLFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KMFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KMFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KMFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KNFWADFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KNFWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4KNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAK	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPM4LFWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFWA, TX2p/CODE	LCD display: TMPMALxFWA, TX2p/CODE
TOSHIBA	TMPM4LFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFYA, TX2p	LCD display: TMPMALxFYA, TX2p
TOSHIBA	TMPMAL2FWADUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFWA, TX2p/CODE	LCD display: TMPMALxFWA, TX2p/CODE
TOSHIBA	TMPMAL2FWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFWA, TX2p/CODE	LCD display: TMPMALxFWA, TX2p/CODE
TOSHIBA	TMPMAL2FYADUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFYA, TX2p	LCD display: TMPMALxFYA, TX2p
TOSHIBA	TMPMAL2FYAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFYA, TX2p	LCD display: TMPMALxFYA, TX2p
TOSHIBA	TMPMAL4FWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFWA, TX2p/CODE	LCD display: TMPMALxFWA, TX2p/CODE
TOSHIBA	TMPMAL4FYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAL	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.11	LCD表示: TMPMALxFYA, TX2p	LCD display: TMPMALxFYA, TX2p
TOSHIBA	TMPMAL4FWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAL4FWAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAL4FYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAL4FYAUG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMFWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMFWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMFWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMFWAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
TOSHIBA	TMPMAMNFYAFG	AF9201/01C	01.00	TMPMAM	2線UART方式	9600 ~ 128000bps	01.05		
WINBOND	W25H01JV-DTR	AF9201/01C	81.00	W25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13	Status Register-2のOEビットを"1"に設定します。	Set the OE bit of STATUS REGISTER-2 to "1".
WINBOND	W25H256JVESM	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25H256JV(SPI)	LCD display: W25H256JV(SPI)
WINBOND	W25H512JV-DTR	AF9201/01C	81.00	W25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13	Status Register-2のOEビットを"1"に設定します。	Set the OE bit of STATUS REGISTER-2 to "1".
WINBOND	W25Q01JVTBM	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25Q01JV(SPI)	LCD display: W25Q01JV(SPI)
WINBOND	W25Q10EWUXIE	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
WINBOND	W25Q128BV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q128FV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.08以上PCアプリケーションRev.7.3.4以上	Programmer hardware Rev.08 or higher/PC application Rev.7.3.4 or higher
WINBOND	W25Q128FV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q128FW	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~W10M/R3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q128JV	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q128JV	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25Q128JV(SPI)	LCD display: W25Q128JV(SPI)
WINBOND	W25Q128JW	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~W10M/R3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q128JW	AF9201/01C	81.00	W25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25Q128JW(SPI)	LCD display: W25Q128JW(SPI)
WINBOND	W25Q128JWPIQ	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~W10M/R3M	01.12		
WINBOND	W25Q16BV	AF9101/03	01.01	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
WINBOND	W25Q16CV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
WINBOND	W25Q16CV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q16DV	AF9101/03	01.01	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
WINBOND	W25Q16DV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q16DW	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q16DW(DPI)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.00	本体ハードウェアRev.02以上1.8V品	Programmer hardware Rev. 02 or higher/1.8V product
WINBOND	W25Q16FW	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12		
WINBOND	W25Q16FW	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q16JL(SPI)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.05		
WINBOND	W25Q16JVJQ	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q16JVSQAQ	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25Q16JV(STD SPI)	LCD display: W25Q16JV(STD SPI)
WINBOND	W25Q16JVSSQ	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50MHz	01.11	LCD表示: W25Q16JV(DPI)	LCD display: W25Q16JV(DPI)
WINBOND	W25Q16RVSSJQ	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Dual SPI方式	25M ~ 50MHz	01.11	LCD表示: W25Q16RV(DPI)	LCD display: W25Q16RV(DPI)
WINBOND	W25Q20EW	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q25FV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q25FV	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
WINBOND	W25Q25FVJFAM	AF9201/01C	81.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	81.13	LCD表示: W25Q25FV(STD SPI)	LCD display: W25Q25FV(STD SPI)
WINBOND	W25Q25FVxx(G/QUAD)	AF9201/01C	81.00	W25シリーズ	Quad SPI方式	3.3M ~ 25M	81.13		
WINBOND	W25Q32BV	AF9101/03	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher
WINBOND	W25Q32FV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higher/PC application Rev. 7.3.3 or higher

デバイスメーカー (Device Maker)	デバイス名 (Device Name)	プログラマー (Programmer)	対応Ver. (Versions)	グループ (Group)	書き込み方式 (Writing method)	通信レート (bps)	プログラマーVer. (Programmer Versions)	備考(和文) (Notes(Japanese))	備考(英文) (Notes(English))
WINBOND	W25Q32FV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Dual SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q32FV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q32JV	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	3.3M ~ 25M	01.13		
WINBOND	W25Q32JV(SPD)	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25~50M	01.00	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q512JVFIM	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	01.13	LCD表示:W25Q512JV(SPI)	LCD display : W25Q512JV(SPI)
WINBOND	W25Q64BV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q64FV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q64FV(DPD)	AF9201/01C	01.01	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
WINBOND	W25Q64FW	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q64FW(DPD)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.02	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
WINBOND	W25Q64JV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25Q64JV	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Single SPI方式	3.3M~25M	01.13		
WINBOND	W25Q80BV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.10	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.0.1以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev. 7.0.1 or higher
WINBOND	W25Q80BV(DPD)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q80DL(DPD)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.05	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q80DV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上PCアプリケーションRev.7.3.3以上	Programmer hardware Rev.05 or higherPC application Rev. 7.3.3 or higher
WINBOND	W25Q80DV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.02	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25Q80DV(DPD)	AF9201/01C	01.00	W25Qシリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.01	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.1.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.1.0 or higher
WINBOND	W25Q80RVSS,JQ	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	01.13	LCD表示:W25Q80RV(SPD)	LCD display : W25Q80RV(SPD)
WINBOND	W25X20BV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25X20CL	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25X20CV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25X20CV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25M	01.13		
WINBOND	W25X40BV	AF9101/03	01.01	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.08	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
WINBOND	W25X40CL	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25X40CL(DPD)	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Dual SPI方式	25~50M	01.00	本体ハードウェアRev.02以上PCアプリケーションRev.1.0.0以上	Programmer hardware Rev. 02 or higherPC application Rev.1.0.0 or higher
WINBOND	W25X40CV	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.12	本体ハードウェアRev.05以上	Programmer hardware Rev.05 or higher
WINBOND	W25X40CV	AF9201/01C	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	25M~50M	01.03	本体ハードウェアRev.02以上	Programmer hardware Rev. 02 or higher
WINBOND	W25X64	AF9101/03	01.00	W25シリーズ	Single SPI方式	200k~3M	01.06	本体ハードウェアRev.03以上	Programmer hardware Rev.03 or higher
XMC	XM25QH128AHIG	AF9101/03	01.00	XM25QH128	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH128AHIG	AF9201/01C	01.00	XM25QH128	Single SPI方式	25M~50M	01.05		
XMC	XM25QH16DHIGT	AF9201/01C	01.00	XM25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	01.14	LCD表示:XM25QH16D(SPD)	LCD display : XM25QH16D(SPD)
XMC	XM25QH256DKIGT	AF9201/01C	01.00	XM25シリーズ	Single SPI方式	3.3M ~ 25MHz	01.14	LCD表示:XM25QH256D(SPD)	LCD display : XM25QH256D(SPD)
XMC	XM25QH32BHIG	AF9101/03	01.00	XM25QH32	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH32BHIG	AF9201/01C	01.00	XM25QH32	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH32CHIG	AF9101/03	01.00	XM25QH32	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH32CHIG	AF9201/01C	01.00	XM25QH32	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH64AHIG	AF9101/03	01.00	XM25QH64	Single SPI方式	1M~3M	01.12		
XMC	XM25QH64AHIG	AF9201/01C	01.00	XM25QH64	Single SPI方式	1M~3M	01.12		